ROP-400/EU

АДРЕСНЫЙ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Ручной пожарный извещатель (ИПР) **ROP–400** используется для вызова тревоги вручную при обнаружении пожара. Он предназначен для работы в шлейфе сигнализации адресного пожарного приемно–контрольного прибора **ACSP–402**.

- пластиковое окошко для многократного использования
- ключ **ROP–KEY–U** в комплекте поставки для:
- тестирования
- сброса

светодиод для индикации
двухсторонний изолятор КЗ
питание от шлейфа сигнализации
опционально – монтажная коробка **ROP–BT** / **ROP–BS**
опционально – защитная крышка для предотвращения случайного срабатывания **ROP–FLAP**



ТЕХДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C
Вес	86 г
Максимальная влажность воздуха	95%
Габаритные размеры	87 x 87 x 40 мм
Потребление тока в дежурном режиме	170 мкА
Потребление тока в режиме тревоги	450 мкА
Напряжение питания	18...26

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.