SPLZ-1011 R

СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ С РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

SPLZ–1011 R – это светозвуковой оповещатель, предназначенный для установки вне помещений. Для сигнализации устройство использует ультраяркие светодиоды и пьезоэлектрический преобразователь, предоставляя на выбор три тональности звукового сигнала 120 дБ. В корпус можно установить аккумулятор 1,2 Ah, 6 V. Корпус оповещателя, изготовленный из прочного поликарбоната, устойчив к механическим повреждениям. Устройство имеет защиту от саботажа (от вскрытия корпуса и от отрыва от монтажной поверхности) и внутренний кожух для дополнительной защиты от механических повреждений. Печатная плата оповещателя защищена от неблагоприятного влияния окружающей среды. Оповещатель SPLZ–1011 выпускается в 2 цветовых исполнениях: красном SPLZ–1011 R и синем SPLZ–1011 BL.



- процессорное управление
- акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: ультраяркие светодиоды
- внутренний металлический кожух
- тамперная защита от:
  - покрытия оповещателя монтажной пеной
  - отрыва от монтажной поверхности
  - вскрытия корпуса
- герметичный кислотно–свинцовый аккумулятор в сборе
- дополнительно выпускается в исполнении синего (**SPL–1011 BL**)

ТЕХДАННЫЕ

Внутренний аккумулятор	6 В 1,3 Ач
Напряжение питания (±15%)	12 В DC
Габаритные размеры корпуса	298 x 197 x 90 мм
Диапазон рабочих температур	-35...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	50 мА
Вес	1600 г
Громкость звука	120 дБ
Максимальная влажность воздуха	93 ±3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	III
Максимальное потребление тока - оптическая сигнализация	120 мА
Максимальное потребление тока - акустическая сигнализация	300 мА
Максимальное потребление тока - оптическая и акустическая сигнализация	400 мА
Защита внутреннего аккумулятора	предохр. T 3,15 A

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.