# SPL-5020 R

## СВЕТОЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

SPL–5020 R – это светозвуковой оповещатель, предназначенный для установки вне помещений. Для сигнализации устройство использует лампу накаливания 5 W/12 V и пьезоэлектрический преобразователь, предоставляя на выбор три тональности звукового сигнала 120 дБ. В корпус можно установить аккумулятор 0,8 Ah, 12 V. Корпус оповещателя, изготовленный из прочного поликарбоната, устойчив к механическим повреждениям. Устройство имеет защиту от саботажа (от вскрытия корпуса и от отрыва от монтажной поверхности). В случае модели SPL–5020 R может быть дополнительно применен сенсор SPL–TO, который защищает устройство от покрытия монтажной пеной. Устройство имеет защиту от саботажа (от вскрытия корпуса и от отрыва от монтажной поверхности) и опциональный внутренний кожух для дополнительной защиты от механических повреждений. Печатная плата оповещателя защищена от неблагоприятного влияния окружающей среды. Оповещатель SPL–5020 выпускается в 2 цветовых исполнениях: красном SPL–5020 R и синем SPL–5020 BL.



- акустическая сигнализация: пьезоэлектрический преобразователь
- оптическая сигнализация: лампа накаливания
- тамперная защита от:
  - покрытия оповещателя монтажной пеной (опционально: **SX6–TO**)
  - отрыва от монтажной поверхности
  - вскрытия корпуса
- внутренний металлический кожух (опционально)
- возможность установки герметичного кислотно–свинцового аккумулятора
- дополнительно выпускается в исполнении синего (**SPL–5020 BL**)

## ТЕХДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Внутренний аккумулятор** | 12 В 0,8 Ач |
| **Напряжение питания (±15%)** | 12 В DC |
| **Габаритные размеры корпуса** | 298 x 197 x 72 мм |
| **Диапазон рабочих температур** | -35...+55 °C |
| **Потребление тока в режиме готовности** | 20 мА |
| **Вес** | 757 г |
| **Громкость звука** | 120 дБ |
| **Класс среды по стандарту EN50130-5** | III |
| **Максимальное потребление тока - оптическая сигнализация** | 250 мА |
| **Максимальное потребление тока - акустическая сигнализация** | 300 мА |
| **Максимальное потребление тока - оптическая и акустическая сигнализация** | 550 мА |
| **Защита внутреннего аккумулятора** | предохр. T 3,15 A |

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.