RE-4K

КОМПЛЕКТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

RE–4K – это четырехканальный радиоконтроллер, поддерживающий брелоки SATEL 433 МГц. Применение радиобрелоков обеспечивает возможность управлять устройствами, подключенными к релейным выходам радио контроллера, например, воротами или освещением, а также системой охранной сигнализации.
Передача данных между брелоком и контроллером шифруется с помощью динамического кода KEELOQ, что обеспечивает высокий уровень защиты, а также устойчивость к случайным управляющим сигналам, поступающим от других устройств.
Устройство имеет тамперный контакт, реагирующий на открытие корпуса, в также функцию сигнализации разряженной батареи радиобрелока.
Его настройка осуществляется с помощью кнопок на плате или с помощью ПО **DLOAD10**, установленном на компьютере.



RE–4K поставляется в комплекте с двумя четырехканальными радиобрелоками и поддерживает максимально 340 брелоков.

- 4 независимых программируемых канала
- обслуживание до 340 радиобрелоков
- дальность действия до 200 м в прямой видимости
- сигнализация низкого напряжения питания батареи в брелоке
- подтверждение включения, выключения режима охраны и сброса тревоги
- порт RS–232 для программирования с помощью компьютера с установленной программой **DLOAD10**
- совместимость с:
  - **MPT–300**
  - **P–2**
  - **P–4**
  - **T–1**
  - **T–2**
  - **T–4**

ТЕХДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Напряжение питания	9...16 В DC
Потребление тока в режиме готовности	13 мА
Максимальное потребление тока	65 мА
Вес	108 г
Полоса рабочих частот	433,05 МГц
Выход SS	500 мА / 12 В DC

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.