RE-2K

КОМПЛЕКТ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ

RE–2K – это двухканальный радиоконтроллер, поддерживающий брелоки SATEL 433 МГц. Применение радиобрелоков обеспечивает возможность управлять устройствами, подключенными к релейным выходам радио контроллера, например, воротами или освещением, а также системой охранной сигнализации.
Передача данных между брелоком и контроллером шифруется с помощью динамического кода KEELOQ, что обеспечивает высокий уровень защиты, а также устойчивость к случайным управляющим сигналам, поступающим от других устройств.
Устройство имеет тамперный контакт, реагирующий на открытие корпуса, в также функцию сигнализации разряженной батареи радиобрелока.
RE–1K поставляется в комплекте с двумя двухканальными радиобрелоками и поддерживает максимально 16 брелоков.



- 2 независимых программируемых канала
- обслуживание до 16 радиобрелоков
- дальность действия до 200 м в прямой видимости
- сигнализация низкого напряжения питания батареи в брелоке
- совместимость с:
  - **MPT–300**
  - **P–2**
  - **P–4**
  - **T–1**
  - **T–2**
  - **T–4**

ТЕХДАННЫЕ

Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Напряжение питания	9...16 В DC
Потребление тока в режиме готовности	16 мА
Максимальное потребление тока	60 мА
Вес	76 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Полоса рабочих частот	433,05 МГц
Габаритные размеры	118 x 72 x 24 мм
Релейный выход	2 А / 24 В DC
Выход SS	500 мА / 12 В DC

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.