APS-055

NAPÁJECÍ ZDROJ 5 V DC / 0,5 A PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ

Spínaný zdroj **APS–055** je určen pro napájení 5 V DC zařízení. Lze jej použít jako externí zdroj napájení pro bezdrátové klávesnice SATEL, např.:

- **INT–KWRL2** (verze elektroniky 3.2 nebo novější),
- **PRF–LCD–A2** (verze elektroniky 2.2 nebo novější),
- **PRF–LCD–WRL** (verze elektroniky 2.2 nebo novější),
- **VERSA–KWRL2** (verze elektroniky 2.2 nebo novější).

- Jmenovité výstupní napětí (podle IEC 38): 5 V DC.
- Stabilizace výstupního napětí.
- Výstupní proud: 0,5 A.
- Vstupní filtr rušení.
- Elektronická ochrana proti zkratu obvodu síťového napájení AC.
- Elektronická ochrana proti zkratu a přetížení výkonového výstupu.
- Montuje se do podomítkových a nástěnných elektrických propojovacích krabic o minimálním průměru 60 mm.



TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Rozsah pracovních teplot	-10°C...+55°C
Hmotnost	37 g
Rozměry	47 x 47,4 x 22 mm
Vstupní napětí	5 V DC
Elektrická účinnost	do 72%
Jmenovité napětí výstupu (dle IEC 38)	5 V DC
Typ zdroje (dle normy EN 50131)	B
Výstupní proud zdroje	500 mA
Napájecí napětí	195...265 V AC
Proudový odběr napájecími obvody	3 mA

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.