

# AMD-103

## KOMPAKTER MAGNETKONTAKT FÜR ABAX-SYSTEM

Der kompakte Magnetkontakt **AMD-103** gegen Tür- und Fensteröffnung ist für das drahtlose ABAX-System ausgelegt. Dank seinem kleinen Gehäuse kann der Magnetkontakt überall dort angewendet werden, wo Ästhetik und Harmonie mit dem Design des Innenraumes wichtig ist.

- Betrieb mit der CR2477N Batterie
- eingebauter Sabotagekontakt

Der Magnetkontakt ist mit dem Funkbasismodul **ACU-100** / **ACU-250** (Firmwareversion 4.02 oder höher) und mit der Zentrale **INTEGRA 128-WRL** (Elektronikversion 2.1 oder höher; Firmwareversion 1.11 oder höher) kompatibel.



### TECHNISCHE DATEN

Lebensdauer der Batterie (in Jahren)	okolo 2
Betriebstemperatur	-10...+55 °C
Max. Stromaufnahme	14 mA
Gewicht	40 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93 ±3%
Betriebsfrequenzband	868,0 ÷ 868,6 MHz
Funkreichweite (im freien Gelände)	bis 350 m
Batterie	CR2477N 3V
Ruhestromaufnahme	10 µA
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Abmessungen des Gehäuses des Melders	32 x 45 x 20 mm
Abmessungen des Gehäuses der Magneten	11 x 45 x 10 mm