ASW-100 E

БЕСПРОВОДНОЙ КОНТРОЛЛЕР УСТРОЙСТВ С СЕТЕВЫМ ПИТАНИЕМ

ASW–100 E – это беспроводной контроллер устройств с сетевым питанием 230 В AC. Устройство предназначено для работы в составе беспроводной системы ABAX и поддерживается прибором INTEGRA 128–WRL, контроллерами ACU–120, ACU–270 и предыдущими моделями ACU–100 и ACU–250, а также ретранслятором радиосигнала ARU–100. Устройство подключается непосредственно к розетке 230 В AC. Оно позволяет удаленно или вручную включать и выключать любое устройство с потреблением тока до 16 А (для резистивных нагрузок), подключенное к встроенному гнезду типа E (EURO – с заземляющим штырем). Это обеспечивает ему множество применений. Для более удобной эксплуатации устройство оборудовано светодиодом для сигнализации режима работы (включенный/выключенный).

- удаленное включение и выключение устройств с сетевым питанием 230 В
- режим ручного управления
- светодиод для индикации рабочего состояния устройства
- эстетичный и безопасный корпус со встроенными вилкой и сетевым гнездом:
    - розетка типа E (EURO)

ТЕХДАННЫЕ

Допустимая нагрузка	16 A
Класс среды	II
Тип розетки	E
Тип вилки	гибридная (E и F типа)
Габаритные размеры корпуса	65 x 100 x 77 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Напряжение питания (±15%)	230 В AC, 50-60 Гц
Полоса рабочих частот	868,0 МГц
Вес	131 г
Дальность действия (в прямой видимости)	до 500 m

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.