# RX-4K

## RÁDIOVÝ PŘIJÍMAČ

- čtyři nezávislá programovatelná relé
- podpora až 340 ovladačů
- dosah až 200 m v otevřeném prostoru
- signalizace nízkého napětí baterie v ovladači
- RS–232 port pro nastavení a správu ovladačů



## TECHNICKÁ DATA

| | |
|---|---|
| **Rozsah pracovních teplot** | -10°C...+55°C |
| **Max. proudová spotřeba** | 65 mA |
| **Hmotnost** | 108 g |
| **Výstup SS** | 500 mA / 12 V DC |

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.