RE-1K

RÁDIOVÝ PŘIJÍMAČ

RE–1K je jednokanálový rádiový přijímač pro dálkové ovladače SATEL na frekvenci 433 MHz. Zařízení umožňuje na dálku ovládat komponenty připojené na jeho reléový výstup, včetně vstupní brány, garážových vrat, osvětlení, ale také zabezpečovací ústřednu.

Přenos dat mezi vysílačem a přijímačem je uskutečněn pomocí technologie KEELOQ s dynamickou změnou kódování. Toto kódování zaručuje vysoký stupeň zabezpečení, ochranu před zkopírováním signálu z ovladače a použitím neautorizované osoby.

Zařízení je vybaveno tamper kontaktem, který reaguje na otevření krytu a také nabízí funkci zjištění slabé baterie v ovladači.

RE–1K se dodává v setu se dvěma dvou kanálovými dálkovými ovladači. Přijímač umožňuje přihlásit až 16 ovladačů.

- jedno nezávislé programovatelné relé
- podpora až 16 ovladačů
- dosah až 200 m v otevřeném prostoru
- signalizaci nízkého napětí baterie v ovladači
- přijímá ovladače:
  - **MPT–300**
  - **P–2**
  - **P–4**
  - **T–1**
  - **T–2**
  - **T–4**



TECHNICKÁ DATA

Napájecí napětí	9...16 V DC
Proudová spotřeba v klidu	16 mA
Hmotnost	71 g
Rozměry	118 x 72 x 24 mm
Výstup SS	500 mA / 12 V DC

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.