


INT-S-GR

BEREICHSTASTATUR

Die Bereichstastatur ist für einfache Bedienung einzelnes Bereichs des INTEGRA-Systems ausgelegt. Sie ist ideal geeignet für die Systeme, in denen die einzelnen Bereiche separate Untersysteme sind.

- Steuerung eines einzelnen Bereichs im System
- Alarme ÜBERFALL, BRAND, NOTRUF ausgelöst über Tastatur
- LEDs zur Anzeige des Zustandes der Bereiche
- akustische Signalisierung der gewählten Ereignisse im System
- Funktionen der Zutrittskontrolle
- Relais zur Steuerung von elektromagnetischen Türschlössern und Schalteinrichtungen
- Eingang zur Kontrolle des Türzustandes



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|------------------|
| Spannungsversorgung (±15%) | 12 V DC |
| Betriebstemperatur | -10...+55 °C |
| Ruhestromaufnahme | 40 mA |
| Max. Stromaufnahme | 75 mA |
| Gewicht | 110 g |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 93±3% |
| Abmessungen | 80 x 127 x 24 mm |
| Umweltklasse gem. EN50130-5 | II |
| Belastbarkeit des Relaisausgangs (ohmsche Belastung) | 2 A / 24 V DC |

