

INT-IORS

LINIEN- UND AUSGANGSERWEITERUNGSMODUL AN DIN-SCHIENE

Das Modul **INT-IORS** ermöglicht die Erweiterung der Systeme **INTEGRA** und **ACCO NET** um 8 einstellbare Relaisausgänge und 8 Meldelinien mit der Unterstützung der Konfigurationen NO, NC, EOL und 2EOL. Es dient zur direkten Steuerung der 230 V Geräte über die Alarmzentrale **INTEGRA**. Es ist eine ideale Lösung, wenn Sie die Zentrale **INTEGRA** um Automationsfunktionen ergänzen möchten. Es ist auch mit der Zutrittskontrollzentrale **ACCO-NT** kompatibel. Das Modul **INT-IORS** wird an der DIN-Schiene (35mm) montiert.

- Erweiterung des Systems um 8 Meldelinien
- Erweiterung des Systems um 8 Relaisausgänge (direkte Steuerung der 230 V Geräte)
- Montage an der DIN-Schiene (35 mm)
- Betrieb mit dem System **ACCO NET** (ab Ausgabe 1.4)



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|------------------|
| Umweltklasse gem. EN50130-5 | II |
| Max. Anzahl von Meldelinien | 8 |
| Max. Anzahl von Ausgängen | 8 |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 93±3% |
| Max. Stromaufnahme | 350 mA |
| Spannungsversorgung (±15%) | 12 V DC |
| Gewicht | 300 g |
| Belastbarkeit der Relaisausgänge (ohmsche Belastung) | 16 A / 230 V AC |
| Belastbarkeit des Ausgangs +12V | 2,5 A / 12 V DC |
| Ruhestromaufnahme | 35 mA |
| Abmessungen | 122 x 93 x 58 mm |
| Belegte Anzahl von Modulen 17,5 mm | 7 |
| Betriebstemperatur | -10...+55 °C |



Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.