DB-400

ASIENTO PARA DETECTORES DIRECCIONABLES

El asiento **DB–400** sirve para conectar con la línea de control de la central de alarma de incendios direccionable **ACSP–402** los dispositivos de advertencia contra incendio automáticos de la empresa SATEL:

- **DMP–400**: multidetector de humo y calor direccionable
- **DRP–400**: detector de humo óptico direccionable
- **DCP-400**: detector de calor de ritmo de subida direccionable



- garantiza la continuidad de funcionamiento de la línea de control en caso de desconectar el detector
- fácil desconexión del detector de la línea de control durante el control periódico u otras actuaciones de mantenimiento
- posibilidad de conectar los cables de la línea de control puestos en la pared o sobre la pared
- posibilidad de conectar el piloto indicador de acción **WZ–110** de SATEL
- posibilidad de montaje en el soporte industrial **PDB–100** de SATEL para proteger contra la entrada de agua en caso de producirse la condensación en el techo

DATOS TÉCNICOS

Peso	53 g
Dimensiones	ø106 x 26 mm

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.