AMD-103 BR

DETECTOR MAGNÉTICO INALÁMBRICO EN MINIATURA PARA EL SISTEMA ABAX

El detector magnético en miniatura de apertura de puertas y ventanas **AMD–103 BR** está destinado a los sistemas ABAX inalámbricos. Las pequeñas dimensiones de la caja permiten utilizarla donde la más necesaria es la estética de los elementos de la instalación y su interferencia mínima en la decoración del interior.

- alimentación con la pila **CR2477N**
- contacto anti–sabotaje incorporado

Manejada por el controlador **ACU–100** / **ACU–250** (versión del software 4.02 o más reciente) y por la central **INTEGRA 128–WRL** (versión del sistema electrónico 2.1 o más reciente; versión del software 1.11 o más reciente).



DATOS TÉCNICOS

Tiempo de trabajo a pila	aprox. 2 añosa
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Consumo máximo de la corriente	14 mA
Peso	40 g
Humedad máxima	93 ±3%
Banda de la frecuencia de trabajo	868,0 ÷ 868,6 MHz
Alcance de la comunicación por radio (en espacio abierto)	hasta 350 m m
Pila	CR2477N 3V
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	10 µA
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Dimensiones de la caja del detector	32 x 45 x 20 mm
Dimensiones de la caja de imanes	11 x 45 x 10 mm

El aspecto real de los productos puede divergir de los productos presentados en las fotos. Las descripciones de productos incluidas en el servicio tienen el carácter meramente informativo.