ANT-900/1800

ANTENNE GSM

L'antenne ANT–900/1800 à double bande est destinée à fonctionner avec les modules **GSM–4**, **GSM LT–1**, **GSM LT–2**, **GPRS–T1**, **GPRS–T2**, **GPRS–T4**, **GPRS–T6** et la centrale d'alarme **INTEGRA 128–WRL.** Elle est munie d'un connecteur SMA standard grâce à quoi elle peut être aussi utilisée dans d'autres appareils équipés d'un tel connecteur. Le câble de 2,5 m de long et une embase magnétique assurent un montage facile même à une certaine distance du dispositif fonctionnant avec. Cela permet de situer l'antenne dans un endroit à une intensité optimale du signal GSM.

L'antenne fonctionne dans les bandes suivantes de fréquences : 900/1800 MHz.

- antenne 1800 MHz pour modules **GSM–4**, **GSM LT–1** et **GSM LT–2**, **GPRS–T1**, **GPRS–T2**, **GPRS–T4**, **GPRS–T6**, **MICRA**, **INTEGRA 128–WRL** modules



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquence de fonctionnement	900/1800 MHz
Longueur du câble	2.5 m m
Impédance	50 Ohm
Câble	kabel koncentryczny RG174 (czarny)
VSWR	< 2.0
Temperatures de fonctionnement	-20...+60°C
Connecteur	SMA

Le produit présenté sur les photos peut différer par rapport à l'aspect réel du produit. Les informations présentées sur le site concernant les descriptions des produits n'ont qu'un caractère informatif.