WZ-110

HAGYOMÁNYOS MÁSODKIJELZŐ

A **WZ–110** másodkijelző LED–jei villognak, amikor az érzékelő, vagy érzékelő csoport (legalább egy érzékelő a csoportban) riasztást jelez. A másodkijelzőt hagyományos vagy címezhető rendszerekkel történő együtt működésre tervezték.

- optikai jelzés LED–ekkel
- Tápellátás az érzékelőről, amihez az másodkijelzőt csatlakoztatták



MŰSZAKI ADATOK

Ház méretei	84 x 84 x 30 mm
Működési hőmérséklet	-10°C...+55°C
Tömeg	56 g
Maximális nedvesség	93±3%
Átlag áramfogyasztás (érzékelőről)	400 µA
IP védelmi fokozat	IP 3X

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.