# RX-4K

## NÉGY CSATORNÁS RÁDIÓ TÁVIRÁNYÍTÓ

- 4 külön programozható csatorna
- legfeljebb 340 távirányító támogatása
- működési hatótávolság legfeljebb 200 m nyílt terepen
- alacsony akkumulátor szint kijelzés a távirányítóban
- élesítés/hatástalanítás/újraindítás megerősítés
- RS–232 port a programozásra és a távirányítók kezelésére telepített **DLOAD10** programmal



## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Működési hőmérséklet** | -10°C...+55°C |
| **Maximális áramfelvétel** | 65 mA |
| **Tömeg** | 108 g |
| **SS kimenet** | 500 mA / 12 V DC |

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.