AMD-103 BR

MINIATŰR, VEZETÉK NÉLKÜLI MÁGNESES ÉRZÉKELŐ ABAX RENDSZERHEZ

Miniatűr ajtó– és ablaknyitást jelző **AMD–103** mágneses érzékelő a vezeték nélküli ABAX rendszerekhez készült. A ház kis méretének köszönhetően ott is használható, ahol a legfontosabb az alkatrészek esztétikuma és a helyiség berendezésétől való minimális eltérés.

- CR2477N elemmel működik
- beépített szabotázskapcsoló

Kezelése az **ACU–100** / **ACU–250** kontroller (szoftver: 4.02 vagy újabb), valamint az **INTEGRA 128–WRL** központ (elektronika: 2.1 vagy újabb; szoftver: 1.11 vagy újabb) használásával történik.



MŰSZAKI ADATOK

Akkumulátor üzemideje	körülbelül 2 éva
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Maximális áramfelvétel	14 mA
Tömeg	40 g
Maximális nedvesség	93 ±3%
A munka frekvencia terjedelme	868,0 ÷ 868,6 MHz
A rádiós kommunikáció kiterjedése (szabad téren)	legfeljebb 350 m m
Az elem	CR2477N 3V
Az áramszükséglet a készség állapotában	10 µA
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Az érzékelő burkolatának méretei	32 x 45 x 20 mm
A mágnesek burkolatának méretei	11 x 45 x 10 mm

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.