# PRF-LCD

## TASTIERA LCD PER CENTRALI PERFECTA

La tastiera PRF–LCD è progettata per l'utilizzo quotidiano delle centrali di allarme della famiglia **PERFECTA**. Il dispositivo soddisfa i requisiti di sicurezza EN 50131 di Grado 2. I tasti di grandi dimensioni, il display LCD e i LED che indicano lo stato del sistema rendono l'utilizzo semplice e chiaro per tutti gli utenti. Oltre ai tasti numerici, la tastiera dispone anche di pulsanti per l'attivazione rapida della modalità di inserimento selezionata (giorno, notte, piena) e per l'attivazione di tre allarmi: Panico, Incendio, Ausiliario. Grazie al suo aspetto gradevole, la PRF–LCD si integra perfettamente nell'arredamento degli interni protetti dal sistema.




- compatibile con le centrali della serie **PERFECTA**
- ampio e nitido display LCD
- LED che indicano lo stato delle partizioni e del sistema
- Attivazione rapida della modalità di attivazione selezionata tramite tasti funzione.
- Allarmi PANICO, INCENDIO, AUX attivabili dalla tastiera
- display retroilluminato e tasti
- Segnalazione acustica per eventi di sistema selezionati
- Indicazione di perdita di comunicazione con la centrale

## SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione (±15%)** | 12 V DC |
| **Dimensioni del box** | 139 x 124 x 22 mm |
| **Temperatura di lavoro** | -10...+55 °C |
| **Assorbimento di corrente in stato di pronto** | 30 mA |
| **Assorbimento di corrente massimo** | 50 mA |
| **Peso** | 246 g |
| **Umidità massima** | 93±3% |
| **Classe ambientale EN50130-5** | II |

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.