ACCO-KLCDR-BG

TASTIERA LCD

ACCO–KLCDR–BG è una tastiera per il sistema di controllo degli accessi **ACCO** e **ACCO NET**. Le sue modalità operative sono indicate dai messaggi visualizzati e dagli indicatori LED. La tastiera consente l'identificazione dell'utente mediante il codice immesso utilizzando le chiavi o utilizzando transponder passivi di prossimità personali, quali schede, tag, ecc. La retroilluminazione dei tasti e il display LCD garantiscono un utilizzo confortevole anche in condizioni di scarsa illuminazione.



La tastiera **ACCO–KLCDR** è disponibile in tre varianti in base al colore della retroilluminazione di pulsanti e display, e al colore dell'alloggiamento:

- ACCO–KLCDR–W: retroilluminazione bianca, alloggiamento bianco
- ACCO–KLCDR–BW: retroilluminazione blu, alloggiamento bianco
- ACCO–KLCDR–BG: retrolluminazione blu, alloggiamento grigio

- grande display LCD facile da leggere
- autorizzazione accesso tramite codice e/o card
- gestione dei card, chip ed altri transponder passivi 125 kHz
- LED indicatori stato porta e modulo
- buzzer di segnalazione integrato
- retroilluminazione del display e dei tasti
- protezione antimanomissione

SCHEDA TECNICA

Accesso con card	Sì
Accesso con codice	Sì
Frequenza operativa	125 MHz
Dimensioni del box	140 x 126 x 26 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Tensione nominale di alimentazione (±15%)	12 V DC
Assorbimento di corrente in stato di pronto	60 mA
Assorbimento di corrente massimo	160 mA
Peso	236 g
Umidità massima	93±3%
Standard supportati	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.