INT-SZK-GR

TASTIERA PER CONTROLLO ACCESSI

La tastiera per controllo accessi INT–SZK–GR è progettata per funzionare con le centrali di allarme **INTEGRA** e **CA–64**. Il suo elegante rivestimento ha una forma allungata, i suoi grandi tasti leggibili sono coperti da un coperchio con apertura laterale e i tasti verdi retroilluminati garantiscono un uso confortevole anche in condizioni di scarsa illuminazione.



Il dispositivo consente il controllo dell'accesso alla stanza o all'area, il cui ingresso è limitato da una porta con serratura elettrica. Può anche essere utilizzato per il controllo accessi su altri dispositivi dotati di questo tipo di blocco, come ad esempio cancelli.

INT–SZK–GR ha un ingresso per il monitoraggio dello stato della porta, un interruttore antimanomissione e tre LED colorati per indicare lo stato della porta / l'apertura della porta (l'apertura della porta viene inoltre segnalata acusticamente). Utilizzando i tasti corrispondenti, è possibile attivare i tre allarmi – RAPINA, INCENDIO e AUX – direttamente dalla tastiera. I tasti sono retroilluminati per un uso confortevole anche in condizioni di scarsa illuminazione.

- LED di indicazione dello stato della porta
- allarmi RAPINA, INCENDIO, AUX con tasti dedicati
- segnalazione acustica di porta aperta
- relè di comando per elettroserratura
- ingresso per controllo dello stato della porta

SCHEDA TECNICA

Classe ambientale	II
Tensione di commutazione massima del relè	24 V
Corrente massima commutata dal relè	2 A
Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Dimensioni del box	144 x 80 x 27 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	19 mA
Assorbimento di corrente massimo	65 mA
Peso	163 g

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.