# INT-SCR-BL

## TASTIERA MULTIFUNZIONALE CON LETTORE DI TESSERE DI PROSSIMITÀ

La tastiera di partizione è destinata alla semplice gestione di una singola area del sistema **INTEGRA**. Costituisce la soluzione ideale nei casi in cui all'interno di un sistema ci siano diverse aree indipendenti. Il lettore di card integrato rende possibile la gestione del sistema tramite card e il circuito annegato nella resina permette l'istallazione in esterno.




- operatività con tastiera partizionale, oppure come dispositivo di sblocco del tempo di ingresso
- lettore di tessere di prossimità incorporato
- LED indicatori per lo stato della partizione
- segnalazione acustica
- tastiera retroilluminata
- tamper ottico anti apertura e rimozione
- relè di comando per elettroserratura
- ingresso segnalazione porta aperta
- pulsante campanello
- installabile in esterno

## SCHEDA TECNICA

| | |
|---|---|
| **Tensione di commutazione massima del relè** | 24 V |
| **Corrente massima commutata dal relè** | 2 A |
| **Tensione di alimentazione (±15%)** | 12 V DC |
| **Dimensioni del box** | 47 x 158 x 24 mm |
| **Temperatura di lavoro** | -25...+55 °C |
| **Assorbimento di corrente massimo** | 125 mA |

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.