CA-10 BLUE-S

TASTIERA LCD PER LA CENTRALE DI ALLARME CA–10



La tastiera CA–10 BLUE–S viene utilizzata per il funzionamento quotidiano dei sistemi basati sulla centrale di allarme CA–10. I messaggi di testo che appaiono sul display LCD e le indicazioni dei LED consentono una determinazione precisa dello stato del sistema di allarme. Informano chiaramente l'utente sull'operazione eseguita, che è utile per evitare errori di gestione. Il verificarsi di determinati eventi può anche essere segnalato acusticamente. Inoltre, sul tastierino si trovano pulsanti contrassegnati che possono essere utilizzati per attivare direttamente i tre allarmi: RAPINA, INCENDIO e AUX.

Il dispositivo ha 2 zone e l'interfaccia RS–232 consente una facile programmazione delle opzioni della tastiera e una facile definizione dei nomi e dei messaggi. Il display LCD e i tasti hanno retroilluminazione blu per un uso confortevole anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La tastiera CA–10 BLUE è disponibile in due dimensioni: CA–10 BLUE–L è un dispositivo con un involucro più grande e un ampio display LCD, mentre CA–10 BLUE–S è più compatto e ha un display piccolo.

- LED di visualizzazione dello stato delle partizioni e del sistema
- allarmi RAPINA, INCENDIO, AUX con tasti dedicati
- retroilluminazione del display e dei tasti
- cicalino per segnalazione acustica
- due ingressi
- segnalazione della perdita di collegamento con la centrale
- porta RS–232 per la programmazione facile delle opzioni della tastiera, dei nomi e dei messaggi di testo

SCHEDA TECNICA

Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Dimensioni del box	115 x 95 x 25 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	50 mA
Assorbimento di corrente massimo	170 mA

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.