INT-RX-S

MODULO DI ESPANSIONE PER RADIOCOMANDI 433 MHZ

Modulo di espansione per radiocomandi 433 MHz. Rende possibile il comando del sistema da remoto tramite telecomando, rendendo l'utilizzo ancora più semplice ed immediato.

- abilita l'utilizzo di radiocomandi 433 MHz per il controllo delle centrali di allarme serie **INTEGRA**, **VERSA**, **PERFECTA 16**, **PERFECTA 32**, **PERFECTA–IP 32**, **PERFECTA 32 LTE**, **PERFECTA–T 32, PERFECTA 64 M** per la centrale di controllo accessi **ACCO–NT**
- identificazione completa dell'utente del radiocomando
- funzione tasti completamente programmabile
- compatibile con radiocomandi **P–2**, **P–4**, **T–1**, **T–2**, **T–4**, **MPT–300**, **MPT–350**, **MPB–300**
- contenitore di dimensioni ridotte per installazione semplice

SCHEDA TECNICA

Numero massimo di radiocomandi	248
Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Dimensioni del box	24 x 110 x 27 mm
Temperatura di lavoro	-10 °C...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	24 mA
Assorbimento di corrente massimo	29 mA
Peso	30 g
Umidità massima	93±3%
Classe ambientale EN50130-5	II
Radiocomandi gestiti	MPT-300, P-2, P-4, T-1, T-2, T-4
Frequenza di lavoro dei radiocomandi	433,05 ÷ 434,79 MHz

Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.