

# USB-RS485

## USB / RS-485-CONVERTER

De **USB-RS485** converter is ontworpen voor het aansluiten van een RS-485-bus op een computer via een USB-poort. Hiermee kunnen apparaten die zijn aangesloten op de RS-485-bus worden geprogrammeerd en van firmware-updates worden voorzien.

Kenmerken:

- Aansluiting van RS-485-apparaten op een computer voor programmering of firmware-updates
- USB 2.0-interface (Type-C aansluiting)
- Voeding via de USB-poort van de computer
- Schroefklemmen voor aansluiting op de RS-485-bus
- Galvanische scheiding tussen de RS-485-bus en de USB-poort van de computer
- Ondersteunt maximaal 255 apparaten op de RS-485-bus
- Led-indicatie voor zend-/ontvangstactiviteit en voedingsstatus

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Bedrijfstemperatuur                 | -10°C...+55°C   |
| Maximaal verbruik                   | 30 mA           |
| Gewicht                             | 32 g            |
| Maximale luchtvochtigheid           | 93±3%           |
| Afmetingen                          | 68 x 35 x 22 mm |
| Voedingsspanning (van de USB-poort) | 5 V DC          |
| Maximale lengte USB-kabel           | 5 m             |