# INT-SZK-GR

## КОДОНАБОРНАЯ КЛАВИАТУРА




Кодонаборная клавиатура INT–SZK–GR – это небольшое устройство, предназначенное для совместной работы с приемно–контрольными приборами серии **INTEGRA** и **CA–64**. Она позволяет осуществлять контроль доступа к помещениям или к зонам, так как дает возможность управлять электрозамком дверей, калиток, ворот и пр.
INT–SZK–GR имеет вход для контроля состояния двери, тамперный контакт и три разноцветных светодиода, информирующих о состоянии точки прохода и об открытии двери (открытие дополнительно сигнализируется акустически). Тревогу можно вызвать непосредственно с клавиатуры с помощью специальных кнопок: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР и ПОМОЩЬ. Подсветка кнопок клавиатуры обеспечивает удобную эксплуатацию системы даже в случае отсутствия освещения.
светодиоды, отображающие состояние двери

- тревоги, вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- звуковая сигнализация незакрытой двери
- реле для управления электрозамками
- вход контроля состояния двери

## ТЕХДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Класс среды** | II |
| **Максимальное напряжение, коммутируемое реле** | 24 В |
| **Максимальный ток, коммутируемый реле** | 2 А |
| **Напряжение питания (±15%)** | 12 В DC |
| **Габаритные размеры корпуса** | 144 x 80 x 27 мм |
| **Диапазон рабочих температур** | -10...+55 °C |
| **Потребление тока в режиме готовности** | 19 мА |
| **Максимальное потребление тока** | 65 мА |
| **Вес** | 163 г |

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.