# ROP-101/EU

## РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ)

Ручной пожарный извещатель повзоляет запустить пожраную сигнализацию в случае обнаружения пожара лицами, находящимися на месте.

- герметичный и прочный корпус для монтажа устройства вне помещений
- полная совместимость с требованиями стандарта EN54–11
- механическая память срабатывания
- пластмассовое окошко для многократного использования, облегчающее техническое обслуживание системы
- светодиод для индикации срабатывания
- сброс после срабатывания с помощью специального ключа

## ТЕХДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Габаритные размеры корпуса** | 87 x 87 x 57 мм |
| **Диапазон рабочих температур** | -25...+70 °C |
| **Напряжение питания** | 9...30 В DC |
| **Потребление тока в режиме готовности** | 0 мА |
| **Максимальное потребление тока** | 41 мА |
| **Вес** | 214 г |
| **Максимальная влажность воздуха** | 75% |
| **Класс защиты** | IP66 [1] |

[1] Свойство не подтверждено в процессе оценки и подтверждения постоянства пользовательских свойств, проведенных центром CBOP-PIB - свойство подтверждено при дополнительных исследованиях

Представленные изображения могут не отражать внешний вид готовых изделий. Размещенные в сервисе описания продукции имеют исключительно информационный характер.