
VERSA-LED-GR

LED KLÁVESNICA PRE ÚSTREDNE ZO SÉRIE VERSA

Klávesnica VERSA–LED–BL slúži na každodennú obsluhu zabezpečovacích systémov založených na ústredniach zo série VERSA. Je to zariadenie, ktoré zobrazuje stav zabezpečovacieho systému pomocou LED–iek, čo dáva užívateľovi jednoznačnú informáciu o vykonanej činnosti. LED–ky sú rozdelené na dve sekcie. Prvá (6 LED–iek: dve zelené, dve červené, žltá a modrá) slúži na zobrazovanie stavu systému a jeho skupín. Druhá obsahuje 30 červených LED–iek, ktoré zobrazujú stav vstupov a plynutie vstupného a odchodového času v danej skupine. Vznik vybraných udalostí môže byť signalizovaný aj akusticky.



Na klávesnici sa nachádzajú zodpovedajúco označené klávesy, ktoré umožňujú rýchle spustenie alarmov (TIESEŇ, POŽIAR a POMOC) a rýchle zapnutie vybraného režimu stráženia. Podsvietenie klávesov zaisťuje pohodlnú obsluhu aj na miestach so slabým osvetlením.

Klávesnica sa vyrába v dvoch farbách podsvietenia: **VERSA–LED–BL** (modrá farba) a **VERSA–LED–GR** (zelená farba).

- LED–ky informujúce o stave vstupov, skupín a systému
- rýchle zapínanie vybraného režimu stráženia pomocou funkčných klávesov
- alarmy NAPADNUTIE, POŽIAR a POMOC spúšťané z klávesnice
- podsvietenie klávesov
- zvuková signalizácia vybraných udalostí v systéme
- signalizácia straty spojenia s ústredňou

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Trieda prostredia	II
Rozmer krytu	114,5 x 95 x 22,5 mm
Pracovná teplota	-10...+55 °C
Napätie napájania (±15%)	12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime	33 mA
Maximálny odber prúdu	110 mA
Hmotnosť	97 g

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.