RE-1K

1 KANÁLOVÝ BEZDRÔTOVÝ OVLÁDAČ

RE–1K je jednokanálový bezdrôtový prijímač pre ovládače SATEL pracujúce vo frekvenčnom pásme 433 MHz. Umožňuje diaľkové ovládanie zariadení pripojených na jeho výstupy relé, napr. garážovej brány, osvetlenia alebo zabezpečovacej ústredne.

Prenos údajov medzi ovládačom a prijímačom je realizovaná pomocou dynamicky sa meniaceho kódu KEELOQ. Takéto kódovanie zaisťuje zároveň vysoký stupeň bezpečnosti ako aj odolnosť na prípadné ovládacie signály a znemožňuje skopírovanie signálu z ovládača a použitie neoprávnenými osobami.

Zariadenie má sabotážny kontakt reagujúce na otvorenie krytu a má taktiež funkciu signalizácie nízkeho napätia batérie v ovládači.

RE–1K sa dodáva v sete s dvomi dvojkanálovými ovládačmi, a môže obsluhovať maximálne 16 ovládačov.



- 1 nezávislý, programovateľný kanál
- obsluha do 16 ovládačov
- dosah do 200 m na otvorenom priestranstve
- signalizácia nízkeho napätia batérie v ovládači
- spolupracuje s:
  - **MPT–300**
  - **P–2**
  - **P–4**
  - **T–1**
  - **T–2**
  - **T–4**

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napätie napájania	9...16 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime	16 mA
Hmotnosť	71 g
Rozmery	118 x 72 x 24 mm
Výstup SS	500 mA / 12 V DC

Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.